

CONFIGURATION PORT TAGGED / UNTAGGED VLAN SUR SWITCH 2960

À savoir :

x => valeur du VLAN que l'on veut configurer

x2 => seconde valeur du VLAN à configurer

p => valeur du port que l'on veut configurer

UNTAGGED (ou mode Access)

en

conf t

interface range (pour la configuration de plusieurs ports à la fois) fa0/p-p1 (ici p1 représente la valeur du dernier port de l'intervalle de configuration)

switchport mode access

_switchport access vlan x, x2, x3, ...

end

- Exemple => _

interface range fa0/1-4

switchport mode access

switchport access vlan 10

end

(Pour configurer un seul port à la fois)

interface fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 10, 20, 30

TAGGED (ou mode Trunk)

```
en
conf t
interface g0/p
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan x, x2, x3, ... ( pour l'ajout de plusieurs vlan simultanément
sur le port )
end
```

Il faut s'assurer que le trunk soit également configuré sur l'autre équipement pour que cela fonctionne.

- Exemple =>

```
interface g0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,60,300,400
end
```